

Jadis JPL / Series 4



Die JPL ist eine Hochpegel-Vorstufe. Sie besitzt zusätzlich zur eigentlichen Line-Stufe einen hochohmigen mit CD bezeichneten Line-Eingang, der die Ausgangsstufe angeschlossener Quellen besonders wenig belastet.

Die eigentliche Linestufe ist in der Audioplan Signature Version besonders linear und niederohmiger als die Standard-Version. Damit sind auch längere Kabel kein Problem. Die Vorstufe zeichnet sich durch hohe Lebendigkeit und Dynamik aus. Trotzdem werden aufnahmeseitig dichte Passagen sehr gut aufgelöst und durchsichtig wiedergegeben. Die Vorstufe treibt Kabel und Endstufe sehr gut an.

Dazu trägt auch das aus der JP80 bekannte Röhrennetzteil bei, dass eine unter allen Umständen stabile und saubere Betriebsspannung liefert. Zusätzlich fährt die Betriebsspannung röhrenschonend sanft hoch. Für die Auskopplung des Musiksignals hat sich Jadis extra spezielle Kondensatoren für die JPL Serie 4 anfertigen lassen.

Technische Daten	Jadis JPL / Series 4
Röhren:	1x 5751, 1x ECC81, 2x ECC82, 1x EF86, 1x EL84
Eingänge:	: 4 Line-In, 1 CD, 1 Tape-Schleife
Ausgänge:	1 Cinch
Eingangsempfindlichkeit:	Line: 120 mV
Eingangsimpedanz:	Line: 100 kOhm / CD 1 MOhm
Bandbreite	10 Hz – 70 kHz
Ausgangsimpedanz:	1,5 kOhm
Stromversorgung:	230 V AC
Leistungsaufnahme:	25 W
Optionen:	Silberne Blenden, Lautstärke FB
Abmessungen (BxHxT):	43 x 17,5 x 33 cm
Gewicht:	15 kg