

## Jadis JP7 L



Die JP 7 ist eine Line-Vorstufe, die die typischen Jadis-Qualitäten in einem kompakten Gehäuse vereinigt. Ein großzügig dimensioniertes Netzteil versorgt die Linestufe, die mit ECC82 bestückt ist. So verringert sich der Verstärkungsfaktor, was modernen digitalen Quellen entgegen kommt. Für Komfort sorgt die Lautstärke-Fernbedienung mittels Motor-Potentiometer. Das kompakte Format passt besonders gut zur neuen I70 Endstufe.

Technische Daten	Jadis JP7 L
<b>Röhren:</b>	3x ECC82
<b>Eingänge:</b>	5 Line-In
<b>Ausgänge:</b>	1 Cinch
<b>Eingangsempfindlichkeit:</b>	Line: 250 mV
<b>Eingangsimpedanz:</b>	47 kOhm
<b>Bandbreite</b>	10 Hz – 70 kHz
<b>Ausgangsimpedanz:</b>	1,5 kOhm
<b>Stromversorgung:</b>	230 V AC
<b>Leistungsaufnahme:</b>	25 W
<b>Optionen:</b>	Silberne Blenden
<b>Abmessungen (BxHxT):</b>	43 x 10,5 x 32 cm
<b>Gewicht:</b>	9 kg